

Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen

Problemloses, superschnelles, hochwertiges 2-seitiges Drucken und Scannen. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit dem beeindruckend benutzerfreundlichen Touchscreen und den anpassbaren Funktionen machen das MFC-L6910DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen.

MFC-L6910DN



Highlights:

- Bis zu 50 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Blatt/Min.
- Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 100 Bildern/Min.¹
- 17,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Gigabit-LAN, optionales WLAN-Modul 5 GHz
- 2 GB Arbeitsspeicher & sicherer USB-Speicher² (optional)
- 80 Blatt Duplex-ADF
- 520 Blatt³ Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt³
- 11.000 Seiten Toner⁴ im Lieferumfang
- Inklusive Brother Lösungen Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI
- NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung

Abmessungen und Gewicht

Mit Karton (B x H x T)
588 x 628 x 580 mm – 23,7 kg

Ohne Karton (B x H x T)
495 x 518 x 495 mm – 19,8 kg

Verbrauchsmaterial

Toner im LU ⁴	Standard-Toner ⁴	Jumbo-Toner ⁴	Super-Jumbo-Toner ⁴
1 x 11.000 Seiten	TN-3600 – 3.000 Seiten	TN-3600XL – 6.000 Seiten	TN-3600XXL – 11.000 Seiten
Ultra-Jumbo-Toner ⁴	Super-Ultra-Jumbo-Toner ⁴	Trommel	
TN-3610 – 18.000 Seiten	TN-3610XL – 25.000 Seiten	DR-3600 – 75.000 Seiten (3 Seiten/Druckjob)	

Druckvolumen

Empfohlen monatlich⁵
Bis zu 16.000 Seiten



Allgemein

Technologie

Elektrofotografischer
Laserdrucker

Speicher

2 GB

Bedienfeld

17,8 cm Touchscreen-
Farbdisplay

Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed
USB-Host (vorne/hinten)

LAN Schnittstelle

Gigabit-LAN

WLAN Schnittstelle (optional)

2,4 Ghz und 5 Ghz
(mit WLAN-Modul NC-9110W)

Lieferumfang

Gerät, Tonerkassette, Trommel,
Netzkabel, Installationsanleitung,
Garantiekarte

Drucker

Druckgeschwindigkeit (A4)

Simplex: 50 Seiten/Min.
Duplex: 24 Seiten/Min.

Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)⁶

Weniger als 6,7 Sekunden

Leisemodus

Modus zur Reduzierung der
Druckgeräusche durch
Reduktion der Druckge-
schwindigkeit

Druckersprachen

PCL6, BR-Script3, IBM
Proprinter XL, Epson FX-
850, PDF 1.7, XPS 1.0

Auflösung

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Interne Schriften (PCL)

73 skalierbare Schriften
12 Bitmap Schriften

Interne Barcodes (PCL)

16 barcodes
*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (set A, set B, set C),
EAN128 (set A, set B, set C),
Code93, GS1Databar, MSI

Interne Schriften (Postscript)

66 skalierbare Schriften

Druckertreiber- funktionen

N-auf-1 Druck⁷

Bis zu 25 A4-Seiten auf eine
A4-Seite reduzieren

Poster-Druck⁸

1 A4-Seite auf 4,9, 16 oder 25
A4-Seiten vergrößern

Tonersparmodus

Reduziert Tonerverbrauch
ohne die Druckgeschwindigkeit
zu beeinflussen

Wasserzeichen-Druck⁸

Ausdruck mit vordefiniertem
Text oder mit eigenen
benutzerdefinierten
Informationen

Kopf- und Fußzeile⁸

Fügen Sie Ihren gedruckten
Dokumenten eine
Identifikation hinzu
Dokumente (Datum und
Uhrzeit, kurze
benutzerdefinierte Nachricht
oder PC-Benutzername)

Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im
A5 Broschüren-Format,
indem Sie den automatischen
oder manuellen Duplexdruck
verwenden

Manueller Duplexdruck

Manueller beidseitiger Druck
durch manuelles Wenden der
Seite (empfohlen für Medien,
die nicht vom Duplexdruck
unterstützt werden)

Druckprofile⁷

Speichern Sie Ihre bevorzug-
ten Druckeinstellungen als
Profil zur einfachen
Wiederverwendung

Umkehrdruck⁸

Drehen Sie den Inhalt eines
gedruckten Dokuments um
180°

Carbon Copy⁸

Druckt zusätzliche Kopien
des gleichen Dokuments auf
Papier aus zusätzlichen
Papierfächern

Druckauftrag abgeschlossen Benachrichtigung

Druckbenachrichtigung, die
beim Drucken an Ihren PC
gesendet wird

Direct Print

Direkt drucken von einem
USB-Stick. Unterstütze
Formate; PDF 1.7, JPEG,
Exif+JPEG, PRN (erstellt
mit Brother Druckertreiber
des Modells), TIFF
(gescannt mit Brother
Modell), XPS Version 1.0

Umkehrdruck⁸

Dreht den Inhalt eines
gedruckten Dokumentes um
180 Grad.

Match Media⁹

Weist einer bestimmten
Papierkassette eine ID zu,
um die Auswahl der
verschiedenen Medientypen
aus einer Papierkassette zu
erleichtern

Papierkassetten auslassen⁹

Konfiguriert die Auswahl des
Papierfachs, um bestimmte
Fächer/Medien für den regulären
Druck zu vermeiden

Trennen von Druckjobs

Legen Sie ein andersfarbiges
Blatt Papier zwischen
verschiedene Druckaufträge,
um diese zur einfachen
Identifizierung zu trennen

Sicherer Druck/Secure Print⁸

Schützen Sie Druckaufträge mit
einem 4-stelligen Freigabecode,
der am Gerät benötigt wird, um sie
zu drucken

ID Printing

Hinzufügen von Identifikations-
merkmalen zu Ihren gedruckten
Dokumenten (Datum und Uhrzeit,
kurze benutzerdefinierte Nachricht
oder PC-Benutzername)

Storage Print²

Secure Print/Print+ Druckaufträge
können mit AES 256 verschlüsselt
auf einem USB-Stick gespeichert
und einfach und bequem am Gerät
abgerufen werden. (USB-Stick
nicht im Lieferumfang enthalten)

Druckertreiber

Windows

Windows 11
(32 und 64bit Version)
und mehr

macOS

Apple AirPrint

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 und x86_64)

ChromeOS

Unterstützt natives Drucken
aus ChromeOS

PCL Treiber

Generischer PCL XL Treiber

PostScript Universal Print Treiber

Treiber für Windows, mit dem
Sie auf jedem Netzwerk- oder
lokal angeschlossenen
Brother-Drucker

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf support.brother.com

Papiermanagement und Vorlagen- management

Papierzufuhr³

Standard-Papierkassette
520 Blatt (mit Papier-Sensor)

Multifunktionszufuhr

100 Blatt

Papierablage

250 Blatt (mit Papier-Sensor)

Automatischer Vorlagen- einzug (ADF)

80 Blatt

Umschlagdruck

Ja, über Multifunktionszufuhr

Automatischer Duplexdruck

DIN A4

Medienformate

Standard-Papierkassette
DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN
A5, DIN A5(quer), DIN A6,
Executive, Legal, Mexico
Legal, India Legal, A4 kurz
(270mm), Folio, 16K

Optionale Papierkassetten

DIN A4, Letter, B5(JIS), DIN
A5, Executive, Legal, Mexico
Legal, India Legal, DIN A4
kurz (270mm), Folio, 16K

Multifunktionszufuhr

Breite: 69,8 mm bis 215,9 mm,
Länge: 127 mm bis 355,6 mm,
Umschlag: COM-10, DL, C5,
Monarch

ADF

Breite: 105 bis 215,9 mm,
Länge: 147,3 bis 355,6 mm

Vorlagenglas

Bis zu DIN A4 / /Legal

Medienarten- und Gewichte Standard-Papierkassette

Normalpapier, Briefpapier, farbiges
Papier, dünnes Papier, Recycling-
papier, dickes Papier; **60-163 g/m²**

Optionale Papierkassetten

Normalpapier, Briefpapier, farbiges
Papier, dünnes Papier, Recycling-
papier, dickes Papier; **60-120 g/m²**

Multifunktionszufuhr

Normalpapier, Briefpapier, farbiges
Papier, dünnes Papier, dickes Papier,
dickeres Papier Recyclingpapier,
Hartpostpapier, Etiketten, Umschläge
(dick und dünn); **60-230g/m²**

Automatischer Duplexdruck

Normalpapier, Briefpapier, farbiges
Papier, dünnes Papier, Recycling-
papier; **64-105g/m²**

ADF

Normalpapier, Recyclingpapier
64-90 g/m²

Mobile & Web Connect

Brother Mobile Connect¹⁰ (Android)

Drucken von, Scannen nach,
Vorschaukopien und Überprüfen
des Gerätestatus von einem
Android-Gerät aus

Brother Mobile Connect¹⁰ (iPad/iPhone)

Drucken von, Scannen
nach, Vorschaukopien und
Überprüfen des Geräte-
status von einem
iPad/iPhone aus

Mopria™

Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von
Mopria™-unterstützten Android-Geräten.

Apple AirPrint

Drucken und Scannen
von und zu den meisten
gängigen Dateitypen aus
jeder AirPrint-fähigen
Anwendung

Brother Print Service Plugin¹⁰

Drucken Sie von einem
Android-Gerät ohne eine
spezielle App

Brother Apps¹¹

Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-
PDF durchsuchbar (OCR), Fax-
Weiterleitung an Cloud/ E-Mail,
Scan-to-Power Point/ Excel/
Word, Easy Scan-to-E-Mail

Web Connect^{11,12}

Druck und Download aus und
Scan zu Box, SharePoint
Online, DropBox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™,
OneNote, direkt vom Brother
Gerät

Kopierer

Duplex-Kopie

Ja, automatisch

Auflösung

Bis zu 1.200 x 600 dpi

Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)⁶

Weniger als 8,7 Sekunden

Graustufen

256 (8 bit)

Kopierfunktionen

Mehrfachkopien

Kopiert ein Dokument bis zu 999 mal, auch sortiert

Zoom

Verkleinert oder vergrößert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

2-in-1 Ausweis-Kopie

Druckt beide Seiten eines Ausweises auf eine einzelne A4-Seite

Kopierunterbrechung

Unterbricht einen laufenden Druckauftrag, um einen anderen Auftrag mit Kopierfunktion zu drucken

Quittungs-Kopie

Erstellt klarere Kopien von Quittungen

N-auf-1 Kopie

2 oder 4 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite kopieren

Scanner

Scanner Typ

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Farbscan

Ja

Scangeschwindigkeit (A4)³

50 Bilder/Min. in S/W und 30 Bilder/Min. in Farbe

Scangeschwindigkeit Duplex (A4)³

100 Bilder/Min. in S/W und 60 Bilder/Min. in Farbe

Auflösung (ADF)

Bis zu 600 x 600 dpi

Auflösung (Vorlagenglas)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Auflösung (interpoliert)

Das Brother Scanner Utility unterstützt Auflösungen bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Farbtiefe

48 bit intern
24 bit extern

Gaustufen

256 (8 bit)

USB-Direktscan

Scannt direkt auf einen USB-Stick

Unterstützte Dateiformate:

PDF (PDF/A-1b, gesichert, signiert, high compression), JPEG, TIFF, XPS

Scanfunktionen

Unterstützte Dateiformate

PDF (PDF/A-1b, Secure PDF, Signed PDF, Searchable17)
JPEG, TIFF, XPS

Scan-to-Funktionen

Scan-to-E-Mail/ -Text/ -Bild/ -Datei/ -USB/ -E-Mail-Server/ -SMB (Netzwerk)⁸/ -(S)FTP/ -SharePoint/ -PDF durchsuchbar (OCR)¹⁰

Scan-to-Microsoft Office

Scan-to Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Scan Profile⁷

Bis zu 25 Profile für SMB (Netzwerk)/ (S)FTP/ Sharepoint

Dokumententrennung

Auf Basis von Leerseiten-erkennung oder einer bestimmten Anzahl einseitiger Bilder/ Blätter (auch wenn mehrere Dokumente in den ADF gelegt werden)

Weitere Scan-Funktionen

automatische Entzerrung (ADF), Bildrotation, Hintergrundentfernung⁸, Colour Drop⁸, Schriftbildverbesserung^{8,10}, Kanten hervorhebung⁸, Rauschreduzierung⁸, Randfüllung^{8,10}, Leerseiten Übersprungung, Teilen von PDF's, mehrseitige PDF's

Scanner-Treiber

Windows

TWAIN und WIA
Windows 10 (32 und 64 Bit)

Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf support.brother.com

macOS

Ja, AirPrint Scan

Linux

SANE (32 & 64 Bit)

ChromeOS

Unterstützt den nativen Druck aus ChromeOS

Fax

Duplex-Fax (senden/empfangen)

Ja, automatisch

Fax Modem

33.600 bps (Super G3)

Graustufen

256 (8 bit)

Sende-/Empfangsspeicher

Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Rundsenden

Zum Versenden eines Faxes an bis zu 299 Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)

Speicherübertragung

Bis zu 500 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Fax Funktionen

Internet Fax (I-Fax)^{10,11}

Faxt Dokumente über das Internet als E-Mail Anhang, ganz ohne Telefonanschluss

Fax to Server¹¹

Sendet Faxe über das Netzwerk an einen Server

Automatische Wahlwiederholung

Besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt

Telefon-Index

Elektronisch, alphabetisch sortierte Liste der in Kurzwahl oder Rundsendegruppen gespeicherten Kontakte

Kettenwahl

Speichert Teile für lange Wählsequenzen auf verschiedenen Kurzwahlpositionen

Stapelübertragung

Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie in einem Übertragungsvorgang

Fax-Weiterleitung

Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Nummer

Fernabfrage

Ermöglicht Benutzern den Fernzugriff auf ihr Gerät und das Abrufen gespeicherter Faxnachrichten

Fax-Empfangsstempel

Fügt Datum und Uhrzeit bei allen empfangenen Faxen hinzu

Deckblätter

Fügt Deckblätter für ausgehende Faxe hinzu

Station ID

Druckt eine ID und Faxnummer in der Kopfzeile jedes gesendeten Faxes

PC-Fax

senden^{7,10} und empfangen^{8,10}

Sendet und empfängt Faxe direkt über den PC (nur S/W)

Error Correction Mode (ECM)

Wenn das MFC Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten nochmals (das Empfängergerät muss über dieselbe Funktion verfügen)

Automatische Verkleinerung

Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument auf eine DIN A4-Seite

Dual Access

Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen, z.B. Einlesen während dem Druck

Lautsprecher-/ Klingel-lautstärke

3 Stufen und Aus

Graustufen

256 (8 bit)

Kontrast

Auto/ hell/ dunkel

Netzwerk

LAN

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Lokal Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0
USB 2.0 Host (vorne | hinten)

WLAN¹³

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastruktur Modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastruktur Modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct^{®13}

Drahtloses Drucken ohne Verbindung über einen WLAN-Router (automatisch und manuell)

WLAN Setup Support¹³

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WLAN Applikationen¹³

Vertical Pairing

Netzwerkmanagement

Unattended Installer⁸

Zentrale Verteilung und Anpassung der Treiber und Software

MSI Installer⁸

Modularer Installer, der über Active Directory verteilt werden kann

BRAdmin^{8,10}

LAN/WAN Management Software von Brother

Embedded Web Server

Webbasierte Druckverwaltungssoftware auf dem Gerät

Driver Deployment Wizard^{8,10}

Ein schneller und einfacher Weg, um Brother Druckertreiber auf einem vernetzten Windows-PC zu installieren (Driver Deployment Wizard)

Mass Deployment Tool^{8,10}

Einfaches Erstellen von Druckertreibern für problemlose Bereitstellung über Ihr Netzwerk

Status Monitor⁸

Überwachen Sie den Status Ihrer Maschine von Ihrem Computer aus

Sicherheits- Funktionen

LAN Sicherheit

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

WLAN Sicherheit¹³

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct nur für WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMP v1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP Filter

IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

Sicherer Druck

Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

E-Mail

Benachrichtigungen

Das Gerät kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn das Gerät Aufmerksamkeit benötigt, z. B. wenn der Toner leer ist oder ausgetauscht werden muss

E-Mail Berichte

Erhalten Sie regelmäßig Nutzungsberichte per E-Mail

Automatic Intrusion Detection

Alle Brother Print-Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update-Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern

Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwortgeschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber

Einstellsperre

Sperrt das Funktionstastenfeld (direkt am Gerät)

Secure Key Management

Bietet ein default selbst-signiertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbst-signiertes Zertifikat/ Zertifikat-signierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

Benutzersperre 3.0

Verwenden Sie eine 4-stellige PIN oder ein Passwort, um eine Person oder eine Gruppe von Benutzern über ein Netzwerk zu identifizieren und zu authentifizieren. Ermöglicht die Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

Digital signierte Firmware

Die Firmware für Brother Druck- und Scangeräte ist digital signiert und sicher

On-Premise Active Directory/LDAP(s) Authentifizierung

Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mithilfe von AD-/LDAP(s)-Authentifizierung. Mitarbeiter können sich mit ihren vorhandenen Netzwerk-Anmeldedaten authentifizieren

Port-basierte Netzwerk Zugangskontrolle

(IEEE 802.1x)

Brother Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

Beschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion Protokollkontrolle kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken

Druckprotokoll speichern

Ermöglicht die Prüfung einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei. Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag

<p>NFC</p>	<p>Integrierter NFC Kartenleser Unterstützt Verbindung zu NFC-Karten zur sicheren Authentifizierung und zur Verbindung mit Mobilgeräten</p> <p>Unterstützte Protokolle: (ISO14443 Type A), MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)</p>	<p>Unterstützte externe NFC-Kartenleser</p> <p>RFIDeas pcProx Enroll</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDR-6081AKU • RDR-6281AKU • RDR-6381AKU • RDR-6E81AKU • RDR-6H81AKU <p>RFIDeas AIR ID Enroll</p> <ul style="list-style-type: none"> • RDR-7081AKU • RDR-7581AKU • RDR-7F81AKU <p>Elatec</p> <ul style="list-style-type: none"> • TWN3 MIFARE • TWN3 MIFARE NFC • TWN3 Multi ISO • TWN4 MIFARE NFC 	<ul style="list-style-type: none"> • (Kartenleser von Drittanbietern müssen zusätzlich erworben werden. Andere Kartenleser werden unterstützt, wenn sie über den integrierten Webserver registriert werden)
-------------------	---	---	--

<p>Optionales Zubehör</p>	<p>Kartenleser-Halterung CH-1000 Optionale Halterung für NFC-Kartenleser</p> <p>Filter-Halterung FH-1100 Nur in Verbindung mit dem Leisemodus empfohlen</p>	<p>Papierkassetten (optional)</p> <p>LT-5505: 250 Blatt³ (max. 2x)</p> <p>LT-6505: 520 Blatt³ (max. 2x), (1 x LT-5505 + 1 x LT-6505)</p> <p>TT-4000 Tower Tray: 4 x 520 Blatt³</p>	<p>WLAN-Modul (optional) NC-9110W</p>
----------------------------------	---	--	---

<p>Adressbuch</p>	<p>LDAP/LDAPs Zugriff auf Adressbücher, die auf einem Server wie Microsoft Exchange gespeichert sind</p>	<p>Kurzwahl 300 Kontakte für Faxnummern und E-Mail-Adressen</p>	<p>Rundsendegruppen Bis zu 20 Gruppen</p>
--------------------------	--	---	---

<p>Software</p>	<p>Brother iPrint & Scan Desktop^{7,11} Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Windows- oder macOS-PC</p> <p>Kofax PaperPort SE 14^{8,10} Programm zum Dokumentenmanagement</p>	<p>Dienstprogramme Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother-Kundendienst</p>	<p>Easy Setup Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihres Brother-Geräts über support.brother.com</p>
------------------------	--	--	--

<p>Lösungen & Upgrades¹²</p>	<p>Kompatibel mit den Upgrades Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, E-Mail Print, Barcode Utility, Custom UI</p>	<p>Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI) Gruppieren Sie Shortcuts und verlinken Sie zu einzelnen Nutzern, mit Direktanzeige auf dem Startdisplay des Geräts</p> <p>Im Lieferumfang SecurePrint+, Barcode Print+, Dedicated UI, E-Mail Print</p>	
--	--	--	--

Lösungs- Schnittstelle

Brother Solutions Interface (BSI)

Ermöglicht die Integration von
Drittanbieter-Lösungen

Weitere Informationen unter:
www.brother.de/landingpages/bsi

Drittanbieter Lösungen

Kompatibel über das Brother
Solutions Interface (BSI) zu Lösungen
wie z.B. Kofax ControlSuite, YSoft und
viele mehr

Betriebs- voraussetzungen

Stromversorgung

220-240V
AC 50/60Hz

Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit 20 - 80%
10°C - 32.5°C
50°F - 90.5°F

Lagerumgebung

Luftfeuchtigkeit 35 - 85%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Ökologie

Leistungsaufnahme¹⁴

Kopieren: 710 W
Kopieren im Leisemodus:
430 W
Drucken: 710 W
Drucken im Leisemodus:
430 W
Bereitschaft: 31 W
Schlafmodus: 6,7 W
Tiefschlafmodus: 0,7 W
Ausgeschaltet: 0,05 W

Schalleistungspegel¹⁵

Drucken: 7,06 B(A)
Bereitschaft: 4,90 B(A)
Leisemodus: 6.54 B(A)
Tiefschlafmodus: geräuschlos

Schalldruckpegel¹⁵

Drucken: ca.. 54,0 dB(A)
Bereitschaft: 35,0 db(A)
Leisemodus: 50,0 db(A)

Blauer Engel

Ja

Tonersparmodus

Reduziert den Tonerverbrauch
und dadurch die Druckkosten

TEC Wert

0,63 kWh/Woche

- 1 Scan Geschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
- 2 Ein optionaler USB-Stick kann dafür genutzt werden, um Druckaufträge auf ihm zu speichern (Secure Print/ Secure Print+) und somit den internen Speicher nicht mit nicht abgeholten Druckaufträgen zu belegen. Dadurch wird die Anzahl der speicherbaren Druckaufträge erhöht und der interne Speicher des Geräts für andere Funktionen freigegeben, sodass es weiterhin mit optimaler Leistung arbeiten kann. Sollte jemand den USB-Stick entfernen, sind alle gespeicherten Daten unlesbar, da das Brother Gerät den AES 256 Standard zur Verschlüsselung verwendet
- 3 Papierkapazität gemessen mit 80 g/m² Papier
- 4 Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
- 5 Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt
- 6 Druck aus Bereitschaft und Standard-Papierkassette 1
- 7 Nur Windows und MacOS AirPrint
- 8 Nur Windows
- 9 Installation von optionalen Papierkassetten notwendig
- 10 Zusätzliche Software benötigt, ggfs. optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com> notwendig. Brother Mobile Connect kostenloser Download über Google Play oder App Store
- 11 Internetverbindung erforderlich
- 12 Zusätzliche Aktivierung erforderlich
- 13 Optionales WLAN-Modul benötigt
- 14 Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile
- 15 Schalleistungspegel und Schalldruckpegel gemäß ISO/IEC 7779

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 08.08.2023/dm



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side