



## MROS208

MediaRange 5-Tasten Funk-Maus mit optischem Sensor, Highline Serie, schwarz

MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unsere kabellose 5-Tasten Maus lässt sich schnell und einfach per USB-Empfänger verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit

## EIGENSCHAFTEN

- Ausführung: Optische 5-Tasten Funk-Maus, Highline Serie
- Auflösung: 1000, 1200 und 1600 dpi
- Anschluss: USB 2.0 2.4 GHz Nano-Empfänger; bis zu 10m Sendereichweite
- Stromversorgung USB Nano-Empfänger: DC 5V; USB bus-gespeist
- Stromversorgung Funk-Maus: 3V - 15mA; benötigt 2x Micro 1.5V AAA Batterien; nicht im Lieferumfang enthalten
- Anzahl Maustasten: 5 Tasten inkl. Scroll-Rad
- Kompatibel zu Windows, Mac und Linux; Plug & Play
- Sensorik, Abtastung und Reaktion: Optischer Sensor mit 1000, 1200, 1600 dpi; über DPI-Taste einstellbar; max. Beschleunigung: 10G; max. Geschwindigkeit: 30 IPS; USB-Signalrate: 125Hz
- Haltbarkeit: Maustasten (links/rechts) über 3.000.000 Klicks
- Frequenzbereich; Frequenzumtastung: 2408 - 2474 MHz; FSK Modulationstechnik
- abgestrahlte Sendeleistung (EIRP): -0.85dBm (max.)
- max. Antennengewinn; Antennentyp: -0.61dBi; PCB Antenne
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 114 x 73 x 43mm
- Gewicht: ± 80g (ohne Batterien)

## WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- zum Anschluss an einem Computer oder Laptop
- ideal für das Büro oder Zuhause

**Benutzeranleitung | Garantiebedingungen | Anwendungs- und Sicherheitshinweise:** Hier können Sie die Benutzeranleitung, Garantiebedingungen sowie Anwendungs- und Sicherheitshinweise für MediaRange optische 5-Tasten Funk-Maus, Highline Serie, schwarz (Art.Nr.: MROS208) herunterladen. Die vollständige Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie hier.

EAN Code Stk.:4260459611677

EAN Code Karton:4260459611684